

MS012

2.4G无线、蓝牙鼠标


快速启动指南

MS012 完整版产品用户手册

感谢您购买MS012 2.4G无线蓝牙鼠标，为了您更充分了解操作方法和产品特性，我们建议您在使用前先认真阅读操作手册。

简介

1. 产品图示



① 3D 滚轮	④ 前进按钮	⑦ 电源开关
② 左键	⑤ 后退按钮	⑧ 模式切换键
③ 右键	⑥ DPI	⑨ USB充电接口

1.1 产品特性

- 产品型号：MS012
- 技术支持：2.4G、蓝牙双模式
- 按键数：6
- 微动：300万次使用寿命
- DPI可切换：800-1200-1600 DPI
- 尺寸：110 (L) × 70 (W) × 42 (H) ± 0.2mm
- 产品重量：约103.4g
- 额定电压/电流：DC 5V/≤10mA
- 适用系统：Windows 2000/XP/WIN7/WIN8/WIN10/Mac

2. 包装内容

- MS012 2.4G无线蓝牙鼠标
- 充电线
- 说明书
- 保修卡

3. 系统需求

- Windows 2000/XP/WIN7/WIN8/WIN10/Mac

4. 使用说明

1. 2.4G无线连接：找到鼠标底部OFF或ON标识开关，装入电池，切换至ON打开（底部圆形触点按键，短按进行模式切换，共三档：2.4G/蓝

牙4.0/5.1模式底部指示灯闪烁)，取出设备自带的接收器连接至电脑即可正常使用。(不同产品对应使用配件也不相同，如充电板鼠标则是配充电电池，普通版则配普通电池)。

2. 蓝牙模式下，支持多种操作系统，包括且不限于Mac、iOS13、Win10、Android。

3. 设备开关通电，轻按切换键至蓝牙模式，点开要与设备连接端找到蓝牙点击"添加设备或搜索"(长按鼠标底部触点开关3秒松开)发射信号指示灯快速闪烁，设备查找名称点击连接，在Win10系统上的电脑端支持迅速配对。

4. 2.4G模式下，鼠标按键可唤醒PC机(既使用设备自带的USB接收器)

5. 支持在iOS13及以上的系统。

6. iOS默认是关闭鼠标功能，第一次使用需对iOS进行设置：设置>辅助功能>触控>辅助触控。

7. iOS鼠标3个按键各自功能自定义：设置>辅助功能>触控>辅助触控>设备>设备名称>按钮1、2、3。

5. 功耗控制

连接中：

无操作立刻进入 1 级休眠，5 秒钟后进入 2 级休眠，1 分钟后进入 3 级休眠，按键、滚轮、光标可唤醒操作；

无操作 10 分钟进入深度睡眠，仅按键可唤醒操作。

无连接：

从深度睡眠唤醒无连接 10 秒后再次进入深度休眠；

上电后保持 3 分钟蓝牙广播后或 2.4G 搜索后进入深度睡眠；

按键操作可连接 2.4G 接收器。

❗ 注意

1. 请勿将设备靠近热源或暴露的火源，或其他可能产生高温的地方。
2. 如果电池更换不当会有爆炸风险。
3. 请勿尝试更换内部可充电锂离子电池。
4. 如果产品发生严重鼓胀，请勿继续使用。
5. 请勿将产品挤压或置于容易掉落的地方。
6. 请勿尝试拆开或改装选配的底座式电池，否则会导致电池爆炸或电池内液体泄漏。

注：
产品、技术在不断生产过程中持续优化，说明书可能未及时与产品保持同步更新，敬请谅解。

中国制造